

# WEB

- [Clear Cache REDIS](#)
- [Varnish clean cache](#)
- [Error PHP](#)
- [PHP-FPM](#)

# Clear Cache REDIS

La commande suivante est à lancer pour chaque site dans le répertoire du site, et sur chacun des 3 serveurs web en tant que l'utilisateur apache (ou www-data ou admin-apache)

Exemple comment exécuter la commande :

```
sudo -u login php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
```

```
cd /production/questions
php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
cd /production/ezplatform
php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
cd /production/ezplatform
php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
cd /production/ezplatform
php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
cd /production/ezplatform
php bin/console cache:clear --env=prod && php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod
```

# Varnish clean cache

```
rm -rf /production/www/var/cache/* && systemctl restart rh-varnish5-varnish && systemctl restart httpd && systemctl restart rh-php73-php-fpm.service && systemctl restart rh-redis5-redis
```

```
su - LOGIN
```

```
cd /production/www/current/docroot  
/opt/rh/rh-php73/root/bin/php bin/console cache:clear --no-warmup --env=prod -vvv && /opt/rh/rh-php73/root/bin/php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod -vvv
```

```
$ /opt/rh/rh-php73/root/bin/php bin/console cache:clear --no-warmup --env=prod -vvv && /opt/rh/rh-php73/root/bin/php bin/console cache:pool:clear cache.redis --env=prod -vvv  
// Clearing the cache for the prod environment with debug false  
// Removing old cache directory...  
// Finished  
[OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully cleared.  
  
// Clearing cache pool: cache.redis  
[OK] Cache was successfully cleared.
```

# Error PHP

PHP Fatal error: Uncaught RuntimeException: Failed to start the session

Open the Varnish configuration file:

`/etc/varnish/default.vcl` or `/etc/varnish/varnish.params`

You should see a line similar to the following in your configuration file:

# set the size of the cache in MB

`set max_cache_size = 256M;`

Increase the cache size:

`set max_cache_size = 512M;`

Save the configuration file and restart Varnish

# PHP-FPM

Ajustement de la sonde Centreon :

[Lin\\_Process\\_php-fpm\\_pool](#)

- Min : 24

○ Car dans le fichier de configuration c'est le nombre de process lancé au démarrage

- Max : 200

○ Car le maximum dans le fichier de configuration est 256

Fichier de conf : [/etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf](#)